

# Как использовать Leica my Security.

## 1. Начало работы:

My Security – уникальная система защиты от кражи на основе облачных вычислений, предоставляемая Leica Geosystems. С my Security вы можете не беспокоиться о том, что ваш инструмент будет когда-либо украден. С my Security вам будет доступен механизм блокировки для обеспечения того, чтобы устройство было отключено и больше не могло использоваться.

Все пользователи геодезических приборов Leica могут активировать эту функцию на информационном портале myWorld@Leica Geosystems. My Security поддерживаются встроенной прошивкой версии 3.01 или выше. Для этого достаточно зайти на портал и пройти процесс регистрации. После этого войти в свою учетную запись и зарегистрировать свой прибор.

## 2. Главный экран my Security:

На информационном портале myWorld@Leica Geosystems в разделе мои приложения выберете мои сервисы безопасности, а затем моя защита.

Продукт	Серийный номер	Мои ссылки	Включено	Обновление	Украдено
Tacheometr TS09plus R500 (5")	SAMPLE				
Tacheometr LEICA TS11 I R1000 (1")	SAMPLE				
Tacheometr LEICA TS60 I (0.5")	SAMPLE				

Для каждого продукта, доступного в списке, отображается дата активации и обновления, украденный инструмент будет отмечен как украденный.

Нажмите **ДОБАВИТЬ**, чтобы добавить новый продукт в my Security.

Нажмите **УДАЛИТЬ** чтобы удалить продукт из my Security.

Только приборы, добавленные в myWorld в разделе мои продукты, могут быть использованы в my Security.

### 3. Активация my Security:

Установите флажок на выбранном инструменте и нажмите **ПОДРОБНОСТИ**

После нажатия кнопки «Подробности» отобразится следующий экран:

The screenshot shows the 'Обзор' (Overview) screen of the myWorld application. At the top, there are 'Обратно' (Back) and 'Справка' (Help) buttons. Below that is a section titled 'Общее' (General) with the following data:

Продукт:	Тахометр TS09plus R500 (5")	Номер артикула:	796970
Моя ссылка:		Дата доставки:	
Серийный номер:	SAMPLE	Номер прибора:	5082353
Статус:			

Below this is a section titled 'моя Защита' (my Protection) featuring a red key icon. It displays the message 'моя Защита Активирована'. Underneath, it says 'Новое обновление моя Защита' (New update my Protection) with a date '19.01.2018' and a dropdown menu showing 'Через 3 месяца' (After 3 months). There are also buttons for 'Включить' (Enable) and 'Отключить' (Disable), with a note: 'Нажмите Включить для активации моя Защита или Отключить для ее отключения. Убедитесь, что устройство не будет отключено от компьютера, пока активация не завершится.' (Press Enable to activate my Protection or Disable to deactivate it. Make sure the device is not disconnected from the computer while activation is in progress.)

В разделе my Security статус отключен. Чтобы активировать его, пользователь должен определить интервал подключения к myWorld, например, 3, 6 или 12 месяцев.

Новое обновление моя Защита: 19.01.2018 [1] Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 12 месяцев

Если прибор не подключен вовремя (или до) блокировки инструмента, он будет заблокирован и пользоваться им будет невозможно до нового подключения к myWorld где можно будет установить новую дату для my Security.

- Программа установки может быть загружена и установлена на компьютере автоматически.
- Программное обеспечение автоматически проверяет все соединительные порты, чтобы определить, к какому порту подключен прибор.
- Пользователи могут вручную сканировать порты, если автоматическое сканирование не удалось, нажав кнопку «Сканировать».
- Настройки подключения могут быть выбраны пользователем или установлены по умолчанию, нажав кнопку «По умолчанию».

### 4. Информация о статусе:

В приборе перейдите в Инструменты - Инфо-Страница4, чтобы проверить дату обновления безопасности.

Во второй строке указывается дата окончания, переданная в соответствии с настройками, выполненными с помощью онлайн-портала.

Во время запуска за определенное время до даты продления должно появиться следующее сообщение:

Инструмент заблокирован! Пожалуйста подключитесь к порталу myWorld чтобы продлить дату my Security или отключить функцию my Security.

5. Сообщить о похищении:

В my Security вы можете поставить инструменту статус УКРАДЕН.

После нажатия кнопки «Отчеты украденных» появится предупреждение, для подтверждения что устройство украдено.

Если согласиться, состояние прибора изменится на «Украден»!

После сообщения о похищении, если инструмент когда-либо будет внесен в авторизованный сервисный центр Leica Geosystems, будет известно, что он украден, и местные правоохранительные органы власти будут проинформированы.

6. Найдите украденный инструмент:

Как только похищенный инструмент попытаются подключить к myWorld, IP-адрес будет регистрироваться и использоваться для размещения инструмента. Статус изменяется от «Украден» до «Расположен», и появляется новый значок «Показать местоположение».

Выбрав кнопку «Показать местоположение», появится всплывающее окно с указанием даты и времени определения, а также IP-адрес. Местоположение будет показано на карте, нажав ссылку. Вы увидите расположение украденного инструмента на карте.

**Гост применим к оборудованию неразрушающего контроля.**